



Tecnologia Eletrônica

Sensor de Presença Soquete

Descrição

O Sensor de Presença PW Modelo soquete, liga a iluminação do local onde estiver instalado, todas as vezes que pessoas entrarem no recinto e se mantiverem em movimento, desligando após num determinado momento.

Características

O tempo de desligamento pode ser ajustado entre 10 seg até 6 minutos.

Aplicações

- Corredores de edifícios
- Garagens
- Banheiros
- Entradas de portões



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tensão Nominal de serviço	127V/220V
Potência Máxima	32W/60W
Tipos de cargas	Qualquer tipo de lâmpada
Acondicionamento	Plástico em ABS

Instalação: Basta retirar a lâmpada do bocal, colocá-la no sensor e colocar o sensor no bocal.

BIVOLT (127V / 220V)

60W para lâmpadas resistivas e incandescentes.

32W para lâmpadas fluorescentes e LED.

Regulagem de Tempo: 10 segundos a 6 minutos.

Regulagem de Fotocélula (dia/noite)

Lente de 315°

Área de atuação: até 7m de diâmetro

Altura: 2,20 a 3,50m

